

سرسیم و ایرشو

TE	سرسیم حلقوی	RV	وایرشو دوپل روکش دار
E	سرسیم دوشاخ	SV	وایرشو تک روکش دار
EN	سرسیم سوزنی	PTV	وایرشو بدون روکش
FD	سرسیم فیسی نری	MDD	فیسی مادگی نام روکش
MPD	سرسیم فیسی مادگی	FDD	فیسی مادگی نام روکش
FRD	سرسیم رابط مف	BV	فیسی مادگی ایسی نام روکش

چسب برق-نوار آپارات

رنگه ها

رنگه های مختلف: سفید، آبی، سبز، زرد، قرمز، مشکی، نارنجی

نوار آپارات: DRT 19mm 40mm 50mm

بست کمر بندی


SSN	بست کمر بندی استیل با قفل نوبی
SSC	بست کمر بندی استیل با قفل نوبی و روکش از جنس ابوس
DTN	بست کمر بندی پلاستیکی از جنس نایلون جهت مصرف در محیط بسته
DTU	بست کمر بندی پلاستیکی از جنس نایلون جهت مصرف در محیط باز
SST	ابزار نصب بست پلاستیکی DTT ابزار نصب بست استیل

گلند

MPG	گلند برنجی	PPG	گلند پلاستیکی
PM	گلند پلاستیکی متریک		
MM	گلند برنجی متریک		
PPG-W	واشر گلند پلاستیکی		

روکش حرارتی

SGP	چسبدار ضخیم	D3MF	مصرف عمومی
D3TF	باسباری	BB	چسبدار سه به یک
D4TF	نوار حرارتی باسباری	BBT	چسبدار چهار به یک
D5TF			چسبدار پنج به یک




کنتاکتور

تعداد پل	3.4
جریان نامی	9.780 A
توان نامی	4.425 KV
استانداردها	VDE-0660 , IEC 60947-1, IEC 60947-4




بی متال

جریان نامی	0.1 . 200 A
توان نامی	5.5 . 90 KV
استانداردها	IEC 60947-4-1 , VDE-0660



کلید حرارتی

تعداد پل	3
جریان نامی	0.1 . 32 A
توان نامی	0.02 . 15KV
استانداردها	IEC 60947-2 , IEC 60947-4-1



کلید محافظ جان

جریان نامی	40.100 A
حفاظت ها	2.4
ولتاژ عملکرد	240.415 V
استانداردها	30.300 MA EN 61008



کلید مینیاتوری

جریان نامی	16-63 A	تعداد پل	1.2.3.4
حفاظت ها	اضافه بار، اتصال کوتاه		
ولتاژ عملکرد	415-240 V	قدرت قطع	6.10 KA
استانداردها	EN 60898V	منحنی قطع	C . B



کامپکت قابل تنظیم

رنج جریان	40A-1600A
ولتاژ کاری	415VAC
استانداردها	EN 60947-2
مکانیسم عملکرد	حرارتی، مغناطیسی، الکترونیکی



کامپکت غیر قابل تنظیم

رنج جریان	50-800A
ولتاژ کاری	415VAC
استانداردها	EN 60947-2
مکانیسم عملکرد	حرارتی، مغناطیسی، الکترونیکی



مکانیسم موتوری

موتور	LM3-160A
موتور	LM4-250A
موتور	LM5-400A
موتور	LM7-800A



کنتاکت کمکی

کمکی AUX	LM2-100A	LM3-160A	
	LM4-250A	LM5-400A	LM6-630A
مینیا توری			
ولتاژ کاری	230VAC	رنج جریانی	6A



رله آندر ولتاژ-شنت

ولتاژ کاری	240VAC
شنت	LM2-100 . LM7-800
آندر ولتاژ	LM2-100 . LM7-800

